



# FZLV2 Nødlyssentral



## FZLVII Nødlyssentral

er et lavvoltssystem på 48 volt. Sentralen kommer med 4, 8 eller 16 kurser og kommer ferdig med batterier. Den største sentralen kan ta inntil 320 armaturer. Sentralen er utstyrt med en stor Touch-skjerm som gir en oversiktlig og enkel betjening. Herfra kan man lese av systemets status, kurser og alle tilkoblede komponenter, samt programmering av hele systemets innstillinger og parameter. Status viser både i grafikk og i klartekst. Kommer med to typer kabinett, standard eller premium.

## Tekniske spesifikasjoner:

<b>Materiale</b>	Metallhus
<b>Mål</b>	Standard: 650x350x150 / 870x460x220 Premium: 680x330x150
<b>Vekt</b>	18,5 til 72 kg (avhengig av batteritype)
<b>Montering</b>	Påvegg
<b>Batteri</b>	4 x 12V / 7,5 til 40Ah, vedlikeholdsfrie batterier 8 x 12V / 26 til 40Ah, vedlikeholdsfrie batterier (16 kurser)
<b>Kapslingsgrad</b>	IP20
<b>Temperatur</b>	-5 til 30



## FZLV 2.0

### LAVVOLTS SENTRALBATTERISYSTEM - 2. GENERASJON



Art.nr.	Beskrivelse
9151000	FZLV2 48V sentral 7,2Ah 4 kurser inkl. batteri
9151001	FZLV2 48V sentral 12Ah 4 kurser inkl. batteri
9151002	FZLV2 48V sentral 12Ah 8 kurser inkl. batteri
9151003	FZLV2 48V sentral 18Ah 8 kurser inkl. batteri
9151190	FZLV2 48V sentral 26Ah 8 kurser inkl. batteri
9151191	FZLV2 48V sentral 33Ah 8 kurser inkl. batteri
9151192	FZLV2 48V sentral 40Ah 8 kurser inkl. batteri
9150910	FZLV2 48V sentral 2x26Ah 16 kurser inkl. batteri
9150911	FZLV2 48V sentral 2x33Ah 16 kurser inkl. batteri
9150912	FZLV2 48V sentral 2x40Ah 16 kurser inkl. batteri
9151004	CSF-01 spenningsvakt
9151005	PH3F 3 fas overvåker adresserbar
9151006	TC-02 SMART Touch kontrollpanel
9151097	IN16F inngangsmodul 16 inng. adresserbar
9151098	OUT4F utgangsmodul 4 utganger. adresserbar